# Dimmer Compatibity Chart on OVEDRRIVE Dimmable LED lamps

| No. | Dimmer Maker | IMAGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Overdrive Item # | **501** | **502/506/548/551/560** | **503** | **504/505/552/553/554/555/556** | **517** | **525** | **514/524/526/527/528/529/544/545** | **538/539** | **540/541** | **542/543** | **546/547** | **563/564/565/566** |
| | | Overdrive Model # | L5A19DIM/30K | L6A19DIM/30K<br>L6A19DIM/40K<br>L6A19DIM/50K<br>L8A19DIM/30K<br>L8A19DIM/50K | L8PAR20DIM/NFL/30K | L13PAR30DIM/FL/30K<br>L20PAR38DIM/FL/30K<br>L7PAR20DIM/FL/30K<br>L11PAR30DIM/FL/30K<br>L11PAR30LNDIM/FL/30K<br>L14PAR38DIM/FL/30K<br>L17PAR38DIM/FL/30K | L4CDDIM/E12/30K | L8R20DIM/30K | L9R30DIM/27K<br>L9R30DIM/50K<br>L11R30DIM/30K<br>L11R30DIM/50K<br>L13R40DIM/30K<br>L13R40DIM/50K<br>L18R40DIM/30K<br>L18R40DIM/50K | L10A19DIM/27K<br>L10A19DIM/50K | L4MRGUDIM/FL/30K<br>L4MRGUDIM/FL/50K | L6MRGUDIM/FL/30K<br>L6MRGUDIM/FL/30K | L3CDDIM/E12/27K<br>L5CDDIM/E12/27K | L5MRGUDIM/FL/30K<br>L5MRGUDIM/FL/50K<br>L7MRGUDIM/FL/30K<br>L7MRGUDIM/FL/50K |
| 1-1 | LEVITON | C20-6683-IW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1-2 | | C20-6681-IW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1-3 | | RPI06-1LI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1-4 | | 6674-10W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1-5 | | 6615-POW | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | √ | √ |
| 1-6 | | R15-IPI06-1SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1-7 | | 010-IPE04-1LZ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 1.-8 | | R50-6602-IW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-1 | LUTRON | TTCL-100H-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-2 | | D-600PH-DK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-3 | | DVLV-600P-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-4 | | NTLV-600-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-5 | | DVELV-300P-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-6 | | DV-603PG-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-7 | | NLV-600-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-8 | | CTCL-153PDH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-9 | | D-603PH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-10 | | TT-300NLN-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-11 | | MRF2-3PD-1-1WH(Digital) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-12 | | MA-600-WH(Digital) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2-13 | | MAW-600(Digital) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2-14 | | MRF2-6ND-120-WH(Digital) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-15 | | RRD-10ND-WH(Digital) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-16 | | VTELV-600M-B-WH(Digital) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-17 | | MAELV-600-WH(Digital) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-18 | | MRF2-6ELV-120-WH(Digital) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-19 | | TG-603PGH-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-20 | | AYLV-600P-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-21 | | TG-603PGH-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-22 | | S-600PR-WH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3-1 | LEGRAND | DRD4-B(Digital) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4-1 | PASS & SEYMOUR | CD703-PW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4-2 | | CDLV703-P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4-3 | | D703-PTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4-4 | | DLV703-P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |